



NØDÅPNERE OG TILBEHØR

BFS SCP 111

Art.nr. 100686

Miljø

BFS AS arbeider kontinuerlig for å ivareta gjeldende miljøkrav i produksjon og gjenvinning av våre produkter. BFS AS er medlem i Grønt Punkt Norge AS.

BFS SCP 111



BFS SCP 111 nødåpner kommer med et frontdeksel som kan åpnes og lukkes, hvor det også er montert en magnetisk alarm. Boksen kan enkelt tilbakestilles ved å bruke medfølgende tilbakestillingsnøkkel (Se bildet, sporene nederst på frontpanelet). Nøkkelen brukes også for å åpne boksen for montering og kobling.

SPESIFIKASJONER:

- Alarmfunksjon på lokket
- Strømforsyning: DC 12V - 24V
- Strømbruk: DC 12V, Standby = 18mA, Operativ = 75mA
DC 24V, Standby = 11mA, Operativ = 41mA
- Grønt LED-lys i standby og rødt LED-lys når den er aktivert. Det røde LED-lyset kan settes til statisk eller blinkende.
- Egen alarm med volumkontroll som har tre innstillinger: stille, intervall eller kontinuerlig uling. Alarmvolum opptil 85-88db.
- 3 vekslingskontakter.
- Utganger: N.O, N.C og COM.
- Mål: H: 90mm x B: 93mm x D: 45mm
- Tekst: EMERGENCY DOOR RELEASE