



NØDÅPNERE OG TILBEHØR

BFS SCP 110

Art.nr. 100578

Miljø

BFS AS arbeider kontinuerlig for å ivareta gjeldende miljøkrav i produksjon og gjenvinning av våre produkter. BFS AS er medlem i Grønt Punkt Norge AS.

BFS SCP 110



BFS SCP 110 nødåpner kommer med et frontdeksel som kan åpnes og lukkes. Boksen kan enkelt resettes ved å bruke medfølgende tilbakestillingsnøkkel (Se bildet, sporene nederst på frontpanelet). Nøkkelen brukes også for å åpne boksen for montering og kobling.

SPESIFIKASJONER:

- Strømforsyning: DC 12V - 24V
- Strømbruk: DC 12V, Standby = 18mA, Operativ = 75mA
DC 24V, Standby = 11mA, Operativ = 41mA
- Grønt LED-lys i standby og rødt LED-lys når den er aktivert. Det røde LED-lyset kan settes til statisk eller blinkende.
- Egen alarm med volumkontroll som har tre innstillinger: stille, intervall eller kontinuerlig uling. Alarmvolum opptil 85-88db.
- 3 vekslingskontakter.
- Utganger: N.O, N.C og COM.
- Mål: H: 90mm x B: 93mm x D: 45mm
- Tekst: EMERGENCY DOOR RELEASE